

Safescan karty czyszczące do testerów**164,99 zł**

134,14 zł netto

**GWARANCJA STAŁEJ NIEZAWODNOŚCI**

Dla utrzymania możliwie jak największej niezawodności testera banknotów i dopilnowania skutecznego wykrywania wszelkich sfałszowanych egzemplarzy niezbędne jest regularne czyszczenie urządzenia. Im dłużej dany banknot pozostaje w obiegu i przez im więcej rąk przechodzi, tym bardziej zabrudzony jest pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Brud ten może szkodliwie wpływać na działanie wbudowanych czujników i układu rolek testera banknotów. Regularne stosowanie kart czyszczących do testerów banknotów Safescan pozwoli Ci utrzymać wewnętrzne części urządzenia w czystości, co przełoży się na niezawodność sprawdzania autentyczności banknotów.

PROSTOTA UŻYTKOWANIA

Użycie karty czyszczącej do testera banknotów Safescan jest szybkie i łatwe. W pierwszej kolejności należy trzykrotnie przeprowadzić przez tester kartę czyszczącą opatrzoną numerem 1 w taki sam sposób jak przy podawaniu banknotu. Drugim i ostatnim etapem procesu czyszczenia jest trzykrotne przeprowadzenie przez tester karty z numerem 2, co ma na celu usunięcie wszelkich ewentualnie pozostałych w urządzeniu zanieczyszczeń. Skutkuje to starannym oczyszczeniem rolek, głowic magnetycznych i wszystkich czujników znajdujących się w płaszczyźnie roboczej urządzenia, a tym samym przygotowaniem testera na wiele kolejnych godzin niezawodnego skanowania banknotów.

PRODUKT NA BAZIE WODY ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH!

Karty czyszczące do testerów banknotów Safescan mają optymalne właściwości czyszczące, a przy tym nie zawierają rozpuszczalników, alkoholu ani żadnych innych substancji chemicznie niebezpiecznych. Czyni je to całkowicie nieszkodliwymi dla użytkownika oraz zdatnymi do bezpiecznego usuwania wraz ze zwykłymi odpadami.

Specyfikacja:

- System kart czyszczących do testerów banknotów
- Regularne czyszczenie dopilnowujące bezproblemowego działania urządzeń
- Optymalne rezultaty czyszczenia z zastosowaniem kart czyszczących dwojakiego rodzaju
- Skuteczne czyszczenie magnetycznych głowic i czujników znajdujących się w płaszczyźnie roboczej testera
- Czyszczenie mechanizmu podającego
- Płyn czyszczący na bazie wody, o składzie pozbawionym substancji chemicznych
- Proste przeprowadzanie kart czyszczących przez tester – jednakowe z podawaniem banknotu
- Karty pakowane w hermetyczne osłonki

W opakowaniu:

- 10x karta czyszcząca nr. 1
- 10x karta czyszcząca nr. 2



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Safescan
--	-----------	----------